

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 1 von 2



PRAKTISCH & SICHER: IMMER DABEI & PER KNOPFDRUCK DIE ALARMANLAGE STEuern

Alarmanlage bedienen, den Status (scharf/unscharf/Störung) abfragen und im Notfall einen Alarm auslösen: einfach praktisch mit der kleinen, robusten Fernbedienung, die unter Secvest Nutzern beliebt ist.

Sicheres Scharfschalten & hohe Reichweite:

Die bidirektionale Funk-Fernbedienung dient zum einfachen Aktivieren und Deaktivieren der Secvest Alarmanlage aus der Ferne. Über 8 Status-LEDs erfolgt eine klare Rückmeldung, sobald der Systemstatus geändert wurde. Der aktuelle Status lässt sich jederzeit per Tastendruck abfragen. Eine Taste lässt sich frei programmieren, für die interne Aktivierung (Anlage scharf, Bewohner im Haus) oder zur Schaltung eines Ausgangs (z.B. Steuerung Garagentor). Die Sendereichweite beträgt ca. 30 m. Die Fernbedienung FUBE50015 ist abwärtskompatibel zur Secvest 2WAY und Secvest IP.

Schnelle Hilfe im Notfall

Die richtige Tastenkombination löst einen sofortigen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Leib, Leben und Gesundheit der Bewohner geschützt.

Sichere Funkverbindung

Die Fernbedienung ist mit der Secvest Alarmzentrale durch ein sicheres Funkverfahren vor sog. Replay-Angriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte übertrifft die Vorgaben der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Technologien

- Benutzerfreundliche Fernbedienung mit gut erkennbaren Tastensymbolen
- Zur Bedienung mit den Funk-Alarmanlagen Secvest, Secvest IP und Secvest 2 WAY
- Mit den Funktionstasten „Aktivieren“, „Deaktivieren“ und „Statusabfrage“
- 8 LEDs für eine übersichtliche Anzeige und aktuelle Statusrückmeldungen
- Frei programmierbare Taste verfügbar (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)
- Verwendet eine sichere Funkkommunikation zur Secvest und Secvest Touch

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 36 x 17 x 62 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Typ | CR2450 3V Li-Mn (FU2987) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 36 mm |
| EN | Grad 2 |
| Farbe | schwarz |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 17 mm |
| Länge | 62 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 75 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 200 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 200 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Nettogewicht | 0,035 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE, UK, FR, NL, DK, ES |
| Tiefe | 62 mm |
| Umweltklasse | II |