

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 6



## Sicherheit wird smart

Das Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set ermöglicht den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen.

Das Wort „smart“ bezieht sich dabei nicht nur auf das Produkt und die Bedienung über Tablet oder Smartphone - schon die Installation ist dank Plug & Play und vorkonfigurierten Komponenten im Set ganz einfach. Zeitaufwendiges Verdrahten und Bohren gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Neben der Zentrale mit App bietet das Basis Set dank Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und dem dafür benötigten Zubehör alles für eine erste Basisabsicherung Ihres Zuhauses.

Die kostenlose App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale und damit die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte lautstarke 90 dB-Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden.

Das Basis Set ist auf bis zu 32 Funk-Komponenten, 4 Standard-IP-Kameras bzw. 8 ABUS Akku Cams erweiterbar. So lassen sich beispielsweise mit der Smartvest Funk-Steckdose (FUHA35000A) Anwesenheitssimulationen und diverse weitere Automatismen vieler elektronischer Geräte realisieren.

## Technologien

- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplettsset mit Zentrale & App, Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und Zubehör
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene und Push-Benachrichtigung via App und E-Mail - Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 6

- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Bis zu 32 Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen (FUBE35001A)

## Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Kompatibel zu Smartvest	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31

## Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Abmessungen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal
Anzahl Benutzer	1
Anzahl Drahtzonen	0
Anzahl Ereignisse	1.000
Anzahl Funkzonen	32
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	6
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Breite	280 mm
Bruttogewicht	1,04 kg
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
How to Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vDwLafxJJX4">https://www.youtube.com/watch?v=vDwLafxJJX4</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G5JiRH-Gvhs">https://www.youtube.com/watch?v=G5JiRH-Gvhs</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lhfu_coXlBU">https://www.youtube.com/watch?v=lhfu_coXlBU</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RqTqXzzAUZY">https://www.youtube.com/watch?v=RqTqXzzAUZY</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UET9wDYgjmY">https://www.youtube.com/watch?v=UET9wDYgjmY</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TsDz5zXP4eY">https://www.youtube.com/watch?v=TsDz5zXP4eY</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w1Axb6DW60I">https://www.youtube.com/watch?v=w1Axb6DW60I</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=D6NMjgIJSFA">https://www.youtube.com/watch?v=D6NMjgIJSFA</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uYzb7t095bw">https://www.youtube.com/watch?v=uYzb7t095bw</a>

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 6

## Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Höhe	280 mm
Image Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=056EarmfcVY">https://www.youtube.com/watch?v=056EarmfcVY</a>
Integrierte Sirene	< 90 dB
Kompatibel zu	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Länge	89 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,54 kg
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Notstromversorgung	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	480 mA
Unterstütze IP Kameras	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	AES128, HTTPS
EAN	4003318388286

## Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Abmessungen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Bruttogewicht	0,092 kg
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 6

## Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EJkwJhpqRMQ">https://www.youtube.com/watch?v=EJkwJhpqRMQ</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hGwW99U-zQQ">https://www.youtube.com/watch?v=hGwW99U-zQQ</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BCit5IGF-YM">https://www.youtube.com/watch?v=BCit5IGF-YM</a>
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,03 kg
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0,005 mA
EAN	4003318388309

## Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Abmessungen	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	3
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Bruttogewicht	0,252 kg
Detektionsverfahren	Wärmerkennung
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=NxCaXkzY208">https://www.youtube.com/watch?v=NxCaXkzY208</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAyzLto">https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAyzLto</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eKcY9npSBYE">https://www.youtube.com/watch?v=eKcY9npSBYE</a>

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 6

## Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,54 kg
PIR-Blickwinkel horizontal	105 °
PIR-Blickwinkel vertikal	45 °
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Sabotageschutz	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	PIR
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0,03 mA
Tierimmun	Nein
EAN	4003318388293

## Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Bruttogewicht	0,056 kg
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6BW3jQUZyDU">https://www.youtube.com/watch?v=6BW3jQUZyDU</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4aLiSMzFMGg">https://www.youtube.com/watch?v=4aLiSMzFMGg</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3wC35WFgsvU">https://www.youtube.com/watch?v=3wC35WFgsvU</a>
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 6 von 6

## Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,022 kg
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0,005 mA
EAN	4003318774430